

Serie | 8 Mikrowellengeräte
**BFL634GW1 Polar Weiß
Einbaumikrowelle**

**Die Einbau-Mikrowelle für die
38cm Nische: so können Sie Ihre
Gerichtezeitparend auftauen, aufwärmen
und perfekt zubereiten.**

- **AutoPilot 7:** jedes Gericht gelingt perfekt durch 7 voreingestellte Automatikprogramme.
- **Gewichtsautomatik:** einfach Programm und Gewicht wählen, und die optimale Leistungsstufe wird automatisch eingestellt.
- **Schwenktür:** komfortables Öffnen dank linksseitigem Anschlag.
- **ColorGlass:** eine brillante Alternative zu Edelstahl durch weiße Glasfronten.

Technische Daten

Art des Mikrowellengerätes :	Nur Mikrowelle
Steuerung :	elektronisch
Frontfarbe :	weiß
Abmessungen des Gerätes (mm) :	382 x 594 x 318
Abmessungen des Garraumes (mm) :	220 x 350 x 270
Länge Anschlusskabel (cm) :	150
Nettogewicht (kg) :	17,0
Bruttogewicht (kg) :	19,0
EAN-Nummer :	4242002813783
Max. Mikrowellenleistung (W) :	900
Anschlusswert (W) :	1220
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung


Sonderzubehör

HEZ6UCC0 : Kochbuch

Serie | 8 Mikrowellengeräte

BFL634GW1 Polar Weiß Einbaumikrowelle

**Die Einbau-Mikrowelle für die
38cm Nische: so können Sie Ihre
Gerichtezeit sparend auftauen, aufwärmen
und perfekt zubereiten.**

Komfort

- Schwenktür, links angeschlagen
- AutoPilot
- Anzahl Automatik-Programme: 7 Stck
- TFT mit Klartextanzeige
- Infotaste
- LED-Innenbeleuchtung

Mikrowelle und Heizart

- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Garraumvolumen: 21 l
- Garraum aus Edelstahl

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Design

- intuitiver Bedienring, TouchControl-Bedienung

Umwelt und Sicherheit

- Starttaste

Technische Info:

- Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 318 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 362 - 382 x 560 - 568 x 300 mm
- Länge Netzkabel: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.22 kW
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Serie | 8 Mikrowellengeräte

BFL634GW1 Polar Weiß Einbaumikrowelle

